



KOBAMATIC DIGI-03











Código: 0767633

Se trata de un programador digital enchufable de fácil e intuitiva programación, simplemente siendo intercalado entre la toma de corriente y el equipo eléctrico a controlar. Es ideal para simular la presencia en hogares ante ausencias prolongadas.

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

	Alimentación: 220 – 240 V/CA, 50-60 Hz
	Programación: diaria y semanal
	Número de maniobras ON/OFF: 20 / día
	Máximo tiempo programable: 7 días
	Mínimo tiempo programable: 1 minuto
	Capacidad de contacto: Resistiva ($\cos\phi=1$): 16 A Inductiva ($\cos\phi=0,6$): 3A
	Reserva de marcha: 4320 h
	Tª de funcionamiento: -10°C a +50°C
	Clase de protección: II
	IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Programador enchufable digital
Clavija tipo Schuko (4.8 mm)
Válido para interior
Conmutador manual AUTO/ON/OFF
40 posiciones de memoria (20 ON/20 OFF)
Formación predefinida de bloques de días de la semana
Función de programación aleatoria
Cambio automático de hora invierno-verano
Mecanismo de protección para niños
Dispone de LED indicador de estado de conexión

DIMENSIONES (mm)



Dispone de varios botones tanto para una sencilla programación como para la activación de sus diversas funciones.

Incorpora LED indicador del estado de conexión de la carga asociada.

